スマートLEDライト(マルチカラー/調光)
ユーザーマニュアル

ご使用前に本マニュアルをよくお読みになり、大切に保管してください。

基本仕様

製品名　：スマートLEDライト（マルチカラー/調光）
型番　　：YLDP13YL（マルチカラー）
　　：YLDP13YL（調光）
サイズ　：60×60×124 mm
重量　　：200 g（マルチカラー）
　　：190 g（調光）
口金　　：E26
光束　　：40-800ルーメン調整可（マルチカラー）
　　：50-900ルーメン調整可（調光）
色温度　：1700 K-6500 K（マルチカラー）
　　：2700 K（調光）
入力電圧：100 V, 50/60 Hz, 0.09 A（マルチカラー）
　　：100 V, 50/60 Hz, 0.15 A（調光）
消費電力：8.5 W
Wi-Fi接続：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
周波数　：2400 MHz-2483.5 MHz
製品寿命：（例:1日3時間利用）22.8年

製品の特徴

リモートアクセス
音声コントロール
照明シーン設定
省エネで長寿命
常夜灯モード
タイマー
スケジュール機能
スマート調光・調色
（調色はマルチカラーのみ）
追加機器が不要

電球の設置手順

電球を取り付けて、電源を入れます。

注意：1.電球の取り付け、取り外し、点検の際は、必ず電源をオフにしてください。
2.製品の損傷を防ぐために、調光スイッチを備えた調光器（卓上ランプなど）でこの製品を使用しないでください。
3.湿気の多い環境でこの製品を使用しないでください。
4.狭く換気の悪いランプシェードなどで電球を使用しないでください。信号が阻まったり、熱損傷が発生する可能性があります。

詳細については、jp.yeelight.comをご覧ください
10F-04, Building B, Qingdao International Innovation Park,
No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City,
Shandong Province, P.R.China
▼製品に関するお問い合わせ
E-mail：support@whitestone-japan.com
Tel: 03-6403-9492
受付時間 午前10:00~午後5:00（土日祝除く）

アプリのインストール手順

アプリダウンロード　　設定方法

1.アプリストアで「Yeelight」と検索するか、左上のQRコードをスキャンしてYeelightアプリをダウンロードします。
2.アプリを開き、画面に表示される指示に従って操作します。
* 詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをGoogleアシスタントと接続する

Googleアシスタントから Yeelightデバイスを制御するために、Yeelightを Googleアシスタントアプリに追加します。
*詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをAmazon Alexaと接続する

Amazon Alexaから Yeelightに接続されたデバイスを制御するために、Yeelightを Amazon Alexaアプリに追加します。
*詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをApple HomeKitと接続する

1.iPhoneまたはiPadでホームアプリを開きます。
2.[アクセサリを追加]をタップし、アプリの指示に従って製品に記載されている6桁のコードをスキャンするか、QRコードの上に記載されている6桁のセットアップコードを入力して、Apple Home アプリへのアクセスを許可します。
*インターネットにアクセスできる4in-Hネットワークが利用可能であることを確認してください。
（この製品は5GHzのネットワークはサポートしていません）

このHomeKit互換アクセサリを制御するには、iOS 9.0以降を使用することをお勧めします。HomeKitセットアップコードは製品に記載されています。リセット後、アクセサリを追加するには、HomeKitセットアップコードが再度必要になります。

*Google アシスタントは Google LLCの商標または登録商標です。
*Amazonおよび Alexaは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
*iPad、iPad Air、iPhone、Apple Inc.の商標です。
*iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*Wi-Fiは Wi-Fi Allianceの登録商標です。

リセット手順

照明の電源スイッチを使用して、電球を5回オン/オフします（オンとオフの間隔を2秒空けてください）。
スマートLEDライト調光の場合、白色光が点滅し5秒後に自動的にリセットされ、白色光が点灯します。
スマートLEDライト(マルチカラー)の場合、青色が点滅し5秒後に自動的にリセットされ、白色光が点灯します。
これで、電球のリセットは完了です。

⚠警告

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠警告

- この製品を使用する前に、電圧がこの製品の動作電圧に適切であることを確認してください。指定された電圧以外の電圧でこの製品を使用すると、製品が損傷し、安全上の問題が発生する可能性があります。
- この製品を分解・改造しないでください。
- 感電の恐れがあるため、必ず照明器具についている物理的スイッチで電源をセットした状態で、ライトの取り付けや取り外しを行ってください。アプリなどで電源をオフにしても、ライトの電源は完全に切れていません。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。

⚠注意

- ライト点灯中は電球が熱くなります。頻繁された空間で長期間使用しないでください。また、放熱のために十分に換気をしてください。
- 屋内でのみ使用してください。
- 浴槽などの多湿な場所では使用しないでください。
- この製品の光源の発光ダイオードは交換できません。交換できません。
- この製品は、非常口や非常照明としての使用を想定しておりません。

⚠注意

- この製品のコントロールは、指定の方法のみで行ってください。この製品は、標準の（白熱）調光器や調光コントロール機能のある機器ではよく動作しません。
- この製品は、交換する電球の重量よりも大幅に重い場合、照明器具およびランプホルダーの機械的安定性が低下し、損傷および/または機能保持が脅ながされるおそれがあります。
- 点灯中の灯具はランプが熱いので触れないでください。
- ライトを設置した照明器具を倒すなど、強い衝撃を与えないでください。
- 電源をオン/オフする物理的スイッチを備えた照明器具に取り付けて下さい。

Yeelightについて

Yeelightは、スマートインタラクション や、魅力的なデザインと照明体験を追求した、世界をリードするスマート照明ブランドです。そして、私たちは照明業界の新しい水準を定義し続けます。家具用照明、テープル照明、間接気照明、スマートコントロール照明などの、私たちのスマートホーム照明のラインアップをお楽しみください。
もし、当社の製品をお気に召していただけましたら、お気軽にFacebookファンページへのいいね！や、オンラインストアなどへのレビュー投稿をいただけますとゆいです。